

Infoblatt Handsteuerung

Best.-Nr.: 00020003-001



Optionen:

- auch für unser LED-Protokoll programmierbar (Farbumlauf)
- Outdoor-Version
- DMX-Ausgang

Funktion:

Diese Steuerung ist mit 15 Automatikprogrammen ausgestattet, die über einen kleinen Drehknopf einzustellen sind. Bei manueller Einstellung kann jeder Ausgang der Dimmbox durch ein Potentiometer einzeln gedimmt werden. Ebenso kann das Tempo der Automatikprogramme mit einem Regler eingestellt werden. Diese Steuerung verfügt über drei Ausgänge, an denen jeweils maximal ein Dimmbox angeschlossen werden kann. Im Lieferumfang ist ein 5m Anschlusskabel enthalten.

Eingang:

4 unabhängige Potentiometer:

R,G,B: zum Einstellen des Dimmwertes der einzelnen Ausgänge.

Tempo: zum Einstellen des Tempos der Automatikprogramme.

Ein BCD-Codierer zur Wahl des Automatikprogrammes.

Ausgang:

3 Westernbuchsen zum Anschluss von jeweils maximal einer Dimmbox oder zum Anschluss eines Verteilers.

Gehäuse:

Robustes, dezent gehaltenes Gehäuse in schwarzer Ausführung.

Abmessungen: LxBxH = 85x65x40 mm

Schutzklasse: IP50

Spezifikation:

Spannungsversorgung: 5V Gleichspannung.

Die Versorgung erfolgt in der Regel über die Dimmbox oder über ein dazugehöriges Interface (Verteiler).

Über den Verteiler kann die Handsteuerung mehrere Dimmboxen parallel betreiben.

Optional ist die Handsteuerung mit DMX-Ausgang verfügbar.